

Specifiche Tecniche

Campo di misura	0,5 ÷ 70 m/s
Range di funzionamento	>80 m/s
Specifiche conversione frequenza	m/s = (Hz x 1,006)
Tipo di sensore velocità	Reed con magnete
Tipo di sensore direzione	Potenziometro 20 KΩ
Segnali in uscita	• Impulsivo • Potenzimetro
Uscite con scheda opzionale	• 0÷5V • 0÷10V • 4÷20mA
Alimentazione	nessuna
Materiale banderuola e coppette	ABS resistente a UV
Braccio	Alluminio
Cavo di collegamento	Incluso 12Mt 4 x 26AWG
Materiale	Alluminio e inox
Peso	450gr.



Anemometro a coppe.

L'anemometro **AN6410** è un sensore compatto per acquisire velocità e direzione del vento.

E' un dispositivo molto robusto, costruito con bulloneria inox per lunga durata, in grado di sopportare venti fortissimi di oltre 250 km/h .ma allo stesso tempo sensibile a brezze leggere.

Il range e la precisione di questo sensore sono stati verificati nella galleria del vento (*singola certificazione disponibile a richiesta*).

Costituito da sensore reed, quindi con uscita impulsiva per il sensore di velocità e di potenziometro lineare a bassissimo attrito per la misura della direzione.

Le caratteristiche possono essere soggette a variazione senza alcun preavviso.